

► DVI KVM切换器是一组控制设备，它通过一组设备（包含显示器、键盘、鼠标）对多台电脑进行操作。

DVI KVM切换器的建立简单快捷，只需将线缆插入合适的端口即可。因为切换器直接获取键盘和鼠标输入，不用软件去设置，无需涉及复杂的安装程序，也不用考虑兼容问题。

产品图片



产品特点

硬件特点

- 单一控制端管理多达8/16台电脑主机
- 视频分辨率 - 最高可达1920*1080@60Hz
- 支持宽屏幕分辨率
- DDC动态刷新技术-电脑自动选择最佳屏幕分辨率显示，能避免电脑开机时发生分辨率不兼容状况
- 完全兼容HDCP规范
- 无需安装软件-可透过前端面板按键、键盘热键
- BRC键盘鼠标同步广播功能-通过设置BRC广播功能,可实现同时操作多台服务器。
- 仅使用鼠标即可轻松选择服务器
- 跨平台支持 - Windows, Linux, Mac, Unix
- 支持键盘鼠标信号仿真功能
- 控制端支持主流的游戏、多媒体、无线等键盘鼠标
- 自动扫描模式可持续监控使用者所选择的服务器
- 支持热插拔-不需关闭电源即可随时增加或移除服务器
- 支持固件升级

连接示意图



规格参数

性能参数名称			RDV108	RDV116
主机连接			8	16
最大连接			128	256
端口选择			按键; 热键	
接口	控制端	显示器	1 * DVI-D	
		键盘/鼠标	2 * USB type A	
	KVM 端	显示器 (DVI)	8* DVI-D	16 * DVI-D
	电源		DC12V/3A	
开关	端口选择		8* 按键	16* 按键
	复位		1* 轻触按键	
	电源		1* 船形开关	
指示灯	在线		8 * (绿)	16 * (绿)
	被选		8 * (橙)	16 * (橙)
	电源		1 (蓝)	
	端口显示		2* 7-Segment (橙)	
I/R 值			100V-240Vac , 50-60Hz , <1.5A	
视频信号			1920*1080@ 60Hz	
耗电量			8W	12 W
环境要求	贮藏温度		0 —40 °C	
	储存温度		-20 —60 °C	
	净重		0-80%RH,Non-condensing	
物理特性	材质		金属	
	重量		2.5kg	2.7Kg
	尺寸		433*171*44.5mm	