

机架式KVM 控制平台 (8 Port /16 Port)

Model No. **LD27Series**



产品描述

- KVM控制平台是一个集成了多端口KVM切换功能于1U高度空间的控制平台,它通过一组设备（包含显示器、键盘、鼠标）实现对多台计算机的操作。从而节省了为每台计算机单独配置键盘、鼠标、监视器的费用以及它们所占用的空间。
- 安装快速简单，只需要将电缆连接到正确的端口上，而无须软件配置，因此不存在复杂的安装过程或不兼容问题。
- KVM控制平台可直接连接并控制8/16台主机，支持多硬件平台和多操作系统。

产品特性

- 17" & 19" LED TFT 液晶显示屏，高亮度，高清晰，高分辨率显示
- 1U 高度，适应于19" 标准机柜安装，金属结构
- 超薄键盘99键，带数字小键盘，标准PS/2接口
- 采用触摸板鼠标，高分辨率，高灵敏度。2个功能按键和滚轮功能（触摸板右边横条区域为滚轮功能区），符合PS/2 标准接口
- 单一控制端管理多达8/16台DVI电脑主机
- 完全兼容HDCP规范
- 无需安装软件-可透过前端面板按键、键盘热键，OSD 选择服务器
- 多用户单控制端设置，提供1位管理员用户和最多4位普通用户，管理员可分别授权普通用户的用户名密码以及对服务器的操作、查看甚至屏蔽权限
- 不同的用户可分别设置键盘热键【Scroll Lock】/【Caps Lock】/【F12】/【Ctrl】设置自动扫描时间;设置通道窗口显示时间;设置用户登出时间;关闭/打开蜂鸣器以及关闭/打开鼠标切换端口等功能
- BRC键盘鼠标同步广播功能-通过设置BRC广播功能,可实现同时操作多台服务器
- 仅使用鼠标即可轻松选择服务器
- 跨平台支持 – Windows, Linux, Mac, Unix
- 完整的键盘鼠标信号仿真，确保开机切换无误
- 自动扫描模式可持续监控使用者所选择的服务器
- 支持热插拔-不需关闭电源即可随时增加或移除服务器

产品技术参数

性能参数名称		LD2708	LD2716
主机连接数	直接连接数	8	16
	最大连接数	8	16
端口模拟功能	键盘、鼠标	USB	
液晶显示屏 (LED屏)	显示屏类型	SXGA TFT	
	可视面积	17 "	
	最佳分辨率	1280×1024@60Hz	
	色彩显示	16.7 M	
	亮度	250cd/m ² (Typ)	
	对比度	1000:1(Typ)	
	像素间隔(mm)	0.264(H)×0.264(W)	
鼠标	X/Y 分辨率	>1000 点/英寸,(40 点/mm)	
	滚轮	支持滚轮功能	
键盘		99键(82 键主键盘+17 键独立数字键盘)	
端口选择方式		按键,热键,OSD 菜单	
电源输入额定值		100V- 240Vac, 50-60Hz, <1.5A	
耗电量		22W	24W
工作温度		0—50 °C	
贮藏温度		-20—60 °C	
湿度		0—80% RH, 无凝结	
净重		12.8kg	13kg
机身尺寸(W×D×H)		448mm×581mm×42.5mm	
包装尺寸(W×D×H)		765mm×615mm×185mm	
电源输入选配		-36V- -72Vdc	

连接示意图

